

Congratulazioni per aver acquistato un cabinet RS210/RS212/RS410 o RS112!

Anche se le operazioni di collegamento e configurazione dei cabinet RS210/RS212/RS410/RS112 sono semplici e immediate, prima di cominciare raccomandiamo comunque la lettura di questa breve guida d'installazione. Buon divertimento!

Impilare i cabinet (configurazione Stack)

È possibile combinare in qualsiasi modo fino a tre cabinet RS210/RS212/RS410/RS112!



Configurazione Stack 2x210

Potenza e basse frequenze in abbondanza, con la precisione, l'immediatezza e la definizione tonale tipicamente associate agli altoparlanti da 10" (*)

1x112 + 1x210

Combinazione tra precisione timbrica ed una maggiore quantità di basse frequenze, garantite dal cabinet 1 x 12" (*)

1x210 + 1x212

Combinazione tra precisione timbrica ed una quantità di basse frequenze ancora maggiore, grazie al cabinet 2 x 12" (*)

Tre Cabinet

Un'unità RH450, Classic450 o Staccato'51 è in grado di pilotare fino a tre cabinet RS, in qualsiasi combinazione.

* Per la sicurezza tua e dei tuoi amici musicisti, verifica la stabilità dei cabinet impilati e adotta ogni precauzione necessaria nel prevenire la precarietà o il ribaltamento. Inoltre occorre notare che, se collocati in verticale, è possibile impilare solo due cabinet.

Specifiche

- Driver Eminence Custom US (210 = 2x10", 212 = 2x12" 410 = 4x10", 112 = 1x12")
- Doppio Tweeter Concentrico (Driver Eminence con bobina in alluminio da 33 mm)
- Compensato da 18 mm
- Angolari arrotondati in legno massiccio intagliato
- Superfici con trattamento "anti-scivolo"
- Griglia in metallo
- RS212/RS210/RS112 - Porta di accordo posteriore
- RS410 - Porta di accordo frontale

Dimensioni e Peso

- 210: LxAxP - 356x664x356 mm
Peso - 21 kg / 46 lbs
- 212: LxAxP - 356x664x500 mm
Peso - 24 kg / 52 lbs
- 410: LxAxP - 664 x 596 x 427 mm
Peso - 37 kg / 82 lbs
- 112: LxAxP - 356 x 356 x 664 mm
Peso - 13 kg / 29 lbs

Soggette a variazioni senza preavviso



Connessioni Speaker – 8 Ohm

I connettori Speakon possono essere impiegati sia come ingresso, sia come connessione link. Collega l'uscita dell'amplificatore ad uno di questi connettori ed effettua il link al secondo cabinet usando l'altro connettore.

Controllo HFLEVEL

Tutti i modelli di cabinet RS sono equipaggiati con doppi tweeter concentrici. Usa il controllo HFLEVEL per regolare la quantità di alte frequenze.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Prestare attenzione ad ogni avvertenza.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'unità nelle vicinanze di acqua.
- Pulire unicamente con un panno asciutto.
- Utilizzare unicamente accessori e/o estensioni specificati dal costruttore.



Utilizzare esclusivamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe, tavoli o altro specificato dal costruttore o venduto insieme all'unità. Impiegando un carrello, fare attenzione nel movimentare la combinazione carrello/dispositivo, onde evitare danni a persone o cose causati dal ribaltamento.

Cautela

• Qualsiasi cambiamento e modifica non espressamente approvata in questo manuale può annullare la vostra autorità nell'utilizzo di questa unità.

Assistenza

- L'unità non contiene al suo interno parti utilizzabili dall'utente.
- Ogni riparazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.